Руководство по удалению устройства из аккаунта Р2Р

(модельный ряд: линейка PRO, а также ST-Hxxx, ST-NVR-Hxxxx, ST-HVR-Hxxxx)

Для того, чтобы отвязать видеорегистратор от аккаунта P2P вам понадобится мобильный телефон с операционной системой iOS или android. Устройство (видеорегистратор/камера) должно находиться в одной сети с вашим телефоном.

1) Скачайте на Play Market (android) или App store (iPhone) приложение iVMS-4201.

	Play Mark	<u>et</u>	
\leftarrow		Q	:
ST	iVMS-42 Space Technolo	O1 pgy	
	Установить	e .	
Вам также	е могут понр	авитьс $ ightarrow$	
\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
Hik-Connect	iVMS-4500	gDMSS plus	La
⊎ 74 МБ	3 3+ ©	Более 100 Количество скачиваний	0,0
Gursac≉ wa es ← comunistr. ₽		≪ италиа те на ат ка Сообщиние	



2) При первом запуске приложения необходимо выбрать страну или регион (**1.**).



×	Страна/регион	\sim
Q Поиск		
Russia		A B C
Rwanda		DE
Saint Bar	thélemy	G H
Saint Kitt	s and Nevis	J K
Saint Luc	sia	M N

3) После выбора страны/региона необходимо войти в аккаунт Р2Р, для этого нажмите кнопку Вход (2.), после чего введите логин (3.) и пароль (4.), нажмите кнопку Вход (5.). Если у вас нет аккаунта, необходимо пройти процедуру регистрации (6.). Подробная процедура регистрации описана в данной инструкции (https://st-tm.ru/uf/9cb/IVMS_4201.pdf) в пункте 7.

	ða*¥¥09¥₩212.	.il/all 14% 🗈 15:56		▯┎	14% 🗈 15:: ×
Войти для	проверки сообш Вход	ае <u>2</u> ий.	-	Имя пользователя/адрес эл. почты Пароль	3. 4.
Вы также можете Да	обавить локальн Добавить	юе устройство.	د م	<u>Зарегистрировать</u> Напомнить п аккаунт Вход	ароль 5 .
(UMS-4201	Сообщение	000 Больше		<u>Вход по номеру мобильного телес</u> F	<u>рона</u> Russia >

Внимание! Для данного приложения подходят аккаунты от CCTV Eye.

4) Войдя в аккаунт нажмите кнопку добавления устройств (**7**.) и выберите способ добавления устройства: по серийному номеру (**B**.) или по QR коду (**A**.).

🖬 🖬 🗔	🚨 🕷 😻 💱 🖻 🖽 📶 14% 🗎 15:58		🖻 🖇 🗑 😻 🖻 📶 📶 13% 🗎 15:58
3교	Θ	5 E Q	+
Мое устройство	7.	Мое устройство	А Сканировать QR
			В Ручное добавлен
			Онлайн устройс
			🔬 Добавить в избр



4.1) Вариант А.

Откроется сканер для считывания QR кода. QR код (**Q**.) находится в разделе Платформа доступа в меню видеорегистратора (Главное меню/Конфигурация системы/Сеть/Платформа доступа). В случаи iP камер QR код находится на корпусе устройства (**R**.).

Конфигурация системы				
⊱ Общие	Платформы доступа	PPPOE DDNS NTP Email NAT	Дополнительные	
Вкл.				
Тип до	ступа	Guarding Vision		
Тревога Адрес о	сервера	d€m	Пвыбор	
Отображение Включи	ть поток шифрования	Π		
Код По	дтверждения	12345778		
Статус		В сети		
Отображение			Применить Назад	



4.2) Вариант В.

В окне ручного добавления, в поле режима регистрации (**8**.) должно быть установлено iVMS-4201 Domain. Введите серийный номер устройства в соответствующее поле (**9**.).



Серийный номер можно обнаружить на корпусе устройства (**11.**) либо в программном интерфейсе.



В программном интерфейсе серийный номер отображается в полном формате, нам необходимо обратить внимание на нужный фрагмент. В ір камерах это 9 последних символов (**12.**), в случаи видеорегистратора мы используем 9 символов перед WCVU (**13.**).

			Просмотр	Архив		Изобр.	На	стройки	
	Q	Локальный	Осн.информация	Настр	оойки времени	DST	RS232	Сведения	
		Система	Имя устройства		IP CAMERA				
Г		Настройки системы	Номер устройства	a	88				
1		Обслуживание	Модель		ST-H2702				
		безопасность	Серийный №		ST-H270220	190523AA\	/R233333	333 12	
		Управление аккаунтом	Версия прошивки		V5.4.81 build	190807		12.	
	•	Сеть	Версия кодир.		V1.0 build 18	30110			
	<u>Q.</u>	Видео и Аудио	Интернет версия		V4.0.1 build	170117			
	14	изображение	Версия плагина		V3.0.6.1				
	圁	По событию	Количество канал	OB	1				
		Хранение	Количество жестк	их дис	0				
	_		Кол-во трев. вх.		1				
			Кол-во трев. вых.		1				
			🖹 Сохра	нить					

Web-интерфейс камеры. (Настройки/Система/Настройки системы)



Обслуж. системы				
• Сведения о системе >	Сведения об устройстве Камера	а Конфигурация записи Тревога Сеть Управление дисками		
	Имя устройства	Embedded Net DVR		
о информация журн	Модель	ST-HDVR-161 M TVI PRO		
🐂 Конфигурация	Серийный номер	1620120168CCWFC730367303WCVU		
* Обновить	Версия прошивки	V3.4.81, Build 170510 Юг. Проверьте обн.		
2 CONCENTE	Код Подтверждения	123457rt		
🗠 По умолчанию	Версия платы:	0x91500		
🚓 Детекция				
Ø Детекция HDD				
Отображение		Назад		

Интерфейс видеорегистратора. (Главное меню/Обслуживание/Сведения о системе)

Нажмите кнопку сохранить (**10.**) после того, как ввели серийный номер.

5) Должно появится окно с предупреждением "Устр-во уже зарегистр. в другом аккаунте", нажмите на кнопку Отсоединение устройства (**14.**).

<	Результаты
	iVMS-4201
S	T-NVR-H1608(D27827581)
Устр-во у	же зарегистр. в другом аккаунте.
	14.
	Отсоединение устройства
Вы та пользов	кже можете попросить других ателей предоставить вам доступ к устройствам.

6) В новом окне введите пароль от учётной записи admin (**15.**), если пароль вам не известен воспользуйтесь <u>следующей инструкцией</u> (https://st-tm.ru/upload/uf/6c8/Sbros-parolya-kamer-i-registratorov-PRO.pdf), также введите код подтверждения (**16.**) и нажмите кнопку Завершить (**17.**).

122.22		
Пароль 15 .		5
Здесь должен исполь:	воваться паро анный вами п	ль ри активации
/стройства, а не код в	ерификации у	стройства.
Код подтверждения	1 6 ∛	HRY O
Код подтверждения	16 ∛	нку С 17.

7) В случаи успешной процедуры появится следующее окно:



Возможные проблемы.

1) Ошибка сети.



- 1. Проверьте соединение с интернетом со стороны телефона.
- 2. Телефон и видеорегистратор должны находиться в одной сети.
- 3. Установите адрес litedev.guardingvisionru.com в платформе доступа видеорегистратора (Главное меню/Конфигурация системы/Сеть/Платформа доступа).

Конфигурация системы					
ф Общие	Общие Платформы доступа	PPPOE DDNS NTP Email NAT	Дополнительные		
🚓 Сеть 🔹 🔸	Вкл.	Guarding Vision			
👌 Тревога	Адрес сервера	de m	Выбор		
• Отображение	Включить поток шифрования				
🛦 Предупреждения	Код Подтверждения Статус	12345778 В сети			
🛃 пользователь					
• Отображение			Применить Назад		