



## Запустите приложение *Factory Tool\_Dencrypt.exe*



- Выберите камеру
- Укажите от нее пароль (по умолчанию 12345)
- Нажмите кнопку **Browse** и выберите файл *FacConf.fac*
- Нажмите **Set default configuration**



Дождитесь окончания процесса и сообщения **Success!**

	IP Address	MAC Address	Device Name	Product Type	Software ...	Result
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.0.100	00:18:AE:C6:BA:58	IPC	ST-V2635	5.0.1.0(2...	Success!

В настройках камеры появится пункт P2P.

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page of the camera. The left sidebar contains navigation options: Система, Изображение, PTZ, Тревога, and Событие. The main content area is titled 'Основные настройки > Сеть' (Basic Settings > Network). Under the 'Сеть' (Network) section, various protocols are listed with their descriptions. The 'P2P' option is highlighted with a red box. Its description reads: 'Используйте функцию P2P вне локальной сети. NVMS и мобильный клиент могут подключаться к устройству через его ID'.

Включите P2P.

The screenshot shows the 'Дополнительно' (Advanced) settings page for the network section. The breadcrumb path is 'Основные настройки > Сеть > Дополнительно'. A row of settings includes: Порт, Центральный сервер, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, Email, FTP, HTTPS, P2P, and QoS. The 'P2P' checkbox is checked and highlighted with a red arrow. A 'Сохранить' (Save) button is visible at the bottom right.

QR код появится в пункте **Основная информация**

ST Живое видео **Настройки**

---

**Система**  
Основная информация |  Дата и время | Локальные настройки | Хранилище

**Изображение**  
Настройки | Видео / Аудио | OSD | Приватность

**PTZ**  
PTZ Настройки | Восстановить | PTZ функция

**Тревога**  
Дет. движения | Нештатные ситуации | Сервер тревоги | smartTracking

**Событие**  
Детектор саботажа | Пересечение линии | Вторжение в зону | Выход из зоны | Подсчет объектов | Улучшенный детектор движ. | Сравнение лиц

**Сеть**  
ТСР/П | Порт | Больше...

---

Основные настройки ▶ Система ▶ Основная информация

Имя устройства	IPC
Модель	ST-V263S
Бренд	ST
Версия ПО	5.0.1.0(24784)
Дата сборки ПО	2021-11-05
Версия ядра	20210828
Аппаратная версия	1.0-1612300
Версия Onvif	20.12
Видеоструктурированная версия	(1.1.8)1.1.0
Версия обнаружения лиц	1.61
Версия сравнения лиц	1.0.28
Версия ОСК	2.1.6.6
MAC	00:18:aec6:ba:58
PTZ Version	V1.6.11(2020/9/18)
Тип камеры	M225IE
ID устройства	IBA58002883V

